



## Specifikationer Ledvance Lineær Magnetic Lysrender T5 | Egnet til 1x T5

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                | 262627                     |
| EAN                          | 4099854009761              |
| Producentkode                | 4099854009761              |
| Mærke                        | Ledvance                   |
| Producent navn               | LN MAG BATTEN T5 1468 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                       |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 0                          |

### Teknisk information

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Teknologi        | Armaturløs uden lyskilde |
| Watt             | 0W                       |
| Volt (V)         | 220-240                  |
| Dæmpbare         | Nej, ikke dæmpbar        |
| Lumen (Lysfluks) | 0lm                      |
| Egnet til        | G5                       |
| Inkl. lyskilde   | Nej                      |
| Antal lys        | 1                        |
| Længde           | 150cm                    |
| Produkttype      | Retrofit Lysrender       |

## Armatur information

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Montering          | Loft                      |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt     |
| IK-Klasse          | IK02 - 0.20 Joule         |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40              |
| Materiale          | Stål                      |
| Armatur Farve      | Hvid                      |
| Nødbelysning       | Nej                       |
| Product Serie      | LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1468 |
| Bredde (mm) | 25   |
| Højde (mm)  | 45   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|